

Индуктивные сенсоры

DC 3-хпроводные
M12
S_n 2 мм, 4 мм

M12x1 заподлицо 2 мм 0...1,6 мм	M12x1 заподлицо 2 мм 0...1,6 мм	M12x1 заподлицо 4 мм 0...3,2 мм	M12x1 заподлицо 4 мм 0...3,2 мм
BES M12MI-PSC20B-S04G BES M12MI-POC20B-S04G	BES M12MI-PSC20B- BES M12MI-POC20B-	BES M12MI-PSC40B-S04G BES M12MI-POC40B-S04G	BES M12MI-PSC40B- BES M12MI-POC40B-
BES M12MI-NSC20B-S04G BES M12MI-NOC20B-S04G	BES M12MI-NSC20B- BES M12MI-NOC20B-	BES M12MI-NSC40B-S04G BES M12MI-NOC40B-S04G	BES M12MI-NSC40B- BES M12MI-NOC40B-
24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ	24 В DC 12...30 В DC ≤ 2,5 В 250 В AC 200 мА ≤ 15 мА ≤ 20 мкА есть есть ≤ 1 мкФ
≤ 5 % -25...+70 °C 1200 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 1200 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 300 Гц DC 13 есть	≤ 5 % -25...+70 °C 300 Гц DC 13 есть
IP 68 по BWN Pr.20 	IP 68 по BWN Pr.20 	IP 68 по BWN Pr.20 	IP 68 по BWN Pr.20
никелиров. латунь РА 12 разъем	никелиров. латунь РА 12 кабель	никелиров. латунь LCP разъем	никелиров. латунь LCP кабель
cULus BKS- 19/BKS- 20	3 x 0,34 мм ² cULus	cULus BKS- 19/BKS- 20	3 x 0,34 мм ² cULus

